






<b>Material d'embolcall:</b>	policarbonat
<b>Dimensions:</b>	165 x 135 x 73 mm
<b>Tipus de protecció:</b>	portafusibles per a cartutxos cilíndrics de 10 x 38 T-0
<b>Grau de protecció:</b>	IP 44 amb AC 001 - IP 13 amb AC 002 segons norma EN 60529 IK08 UNE-EN 50102:1996+A1:1999+corr:2002+A1CORR:2002
<b>Marcat CE</b>	

<b>Aïllament:</b>	 mesura de les línies de fuga i distàncies a l'aire UNE 20.098-75 doble Aïllament
<b>Instal·lació:</b>	la connexió es realitza a l'interior del bàcul/columna, i a més pot ser instal·lada en façanes i pals. Connexió / desconnexió de fusibles mitjançant tapa de pressió / extracció frontal.
<b>Seguretat:</b>	rigidesa dielèctrica UNE 21.095-73
<b>Certificació:</b>	certificats obtinguts per organismes homologats per ENAC.
<b>Qualitat:</b>	NORMA ISO 9001:2008

Models	Nre. pols	Admissió màx. borns/entrada/sortida	Borns derivació	Borns auxiliars	Unitats embalatge
(2) CF-106/M	3P + N	2 X 35 mm <sup>2</sup>	2 X 6 mm <sup>2</sup>	0	25
(1) CF-106/M4	3P + N	2 X 35 mm <sup>2</sup>	2 X 6 mm <sup>2</sup>	0	25
(2) CF-106-T/M	3P + N + 	2 X 35 mm <sup>2</sup>	2 X 6 mm <sup>2</sup>	2 X 16 mm <sup>2</sup>	25
(2) CF-106/M-C	3P + N + 2 PAUX	2 X 35 mm <sup>2</sup>	2 X 6 mm <sup>2</sup>	2 X 16 mm <sup>2</sup>	25
(1) CF-106/M4-C	3P + N + 2 PAUX	2 X 35 mm <sup>2</sup>	2 X 6 mm <sup>2</sup>	2 X 16 mm <sup>2</sup>	25
(1) CF-106-T/M4	3P + N + 	2 X 35 mm <sup>2</sup>	2 X 6 mm <sup>2</sup>	2 X 16 mm <sup>2</sup>	25
(2) CF-106/M/12	3P + N	2 X 25 mm <sup>2</sup>	2 X 6 mm <sup>2</sup>	0	25
(1) CF-106/M4/12	3P + N	2 X 25 mm <sup>2</sup>	2 X 6 mm <sup>2</sup>	0	25
(2) CF-106-T/M/12	3P + N + 	2 X 25 mm <sup>2</sup>	2 X 6 mm <sup>2</sup>	2 X 16 mm <sup>2</sup>	25
(2) CF-106/M-C/12	3P + N + 2 PAUX	2 X 25 mm <sup>2</sup>	2 X 6 mm <sup>2</sup>	2 X 16 mm <sup>2</sup>	25
(1) CF-106/M4-C/12	3P + N + 2 PAUX	2 X 25 mm <sup>2</sup>	2 X 6 mm <sup>2</sup>	2 X 16 mm <sup>2</sup>	25
(1) CF-106-T/M4/12	3P + N + 	2 X 25 mm <sup>2</sup>	2 X 6 mm <sup>2</sup>	2 X 16 mm <sup>2</sup>	25

Notes: (1) Caixa de 4 fusibles, (2) Caixa de 2 fusibles.

Les caixes de 4 fusibles estan equipades amb connexions per protegir la lluminària amb diferents fases.



AC 001 goma premsaestopes.